HP Thunderbolt 4 180 W G6-dock



*Afbeelding kan afwijken van werkelijk product

Werk efficiënter

Werk efficiënt en zonder onderbrekingen met de superhandige HP Thunderbolt 4 180W G6 Dock. Geef je favoriete apparaten de beste beveiliging en connectiviteit, en beheer, verbind en laad ze moeiteloos op.

Snel en krachtig verbonden

HP Quick Connect[1] activeert apparaten voordat je gaat zitten. Thunderbolt™ 4 biedt tot 180 W[3] aan krachtige, snelle stroomvoorziening, zodat je door kunt werken en je apparaten opgeladen blijven[2].

Automatisch beheer

Cloudbeheer met Poly Lens[4] maakt beheer op afstand mogelijk. Monitor eenvoudig telemetrie en analyses om werkruimten en gebruikersworkflows te optimaliseren.

Alles beveiligd

HP Wolf Security[5] combineert HP Sure Start[6] en Zero Trust Framework en biedt volledige end-to-end beveiliging die alles veilig houdt.

Kenmerken

Meer poorten. Meer flexibiliteit.

Met een TBT4™, USB-C® DP Alt. Mode, HDMI, RJ-45, twee USB-C®-, twee DisplayPorts™ en vijf USB-A-poorten kun je al je apparaten aansluiten.[9]

Gebruiksvriendelijk en ruimtebesparend

Slimme statusupdates en een compact design voor een opgeruimde werkplek.

Een volledige set beheertools

Geef je IT-afdeling de mogelijkheid om je docks overal te beheren en te volgen met de tijdbesparende en handige Electronic Tag (eTag) en HP CMSL- beheertools.[10]

Intel® vPro™ via bedrade verbinding

Update je laptops op afstand, zelfs als ze uitstaan.

3 jaar standaardgarantie

De 3 jaar standaardgarantie omvat technische ondersteuning, diagnose en hardwarevervanging.

Compatibel met myHP

Gebruik de myHP-app[11] om de instellingen van je dock en andere apparaten aan te passen.

Duurzaamheid in actie

Gebouwd op duurzaamheid

Duurzaam ontworpen met het oog op een lange levensduur. Duurzaam gemaakt[7] met vervangbare onderdelen voor een maximale levensduur van je apparaten. Gebouwd met een stroomverbruiksmodule om je energieverbruik te monitoren. Milieubewust verpakt in plasticvrije materialen[8].

HP Thunderbolt 4 180 W G6-dock







*Afbeelding kan afwijken van werkelijk product

Specificaties

Compatibiliteit
Werkt perfect met de Poly Studio V12, V52 en V72; volledig getest en ondersteund.
Compatibele besturingssystemen: Windows 11; Windows 10; MacOS; Linux; ThinPro; ChromeOS

Prestaties
Software: myHP; HP Quick Connect[10,12];
Beheerfuncties: HP CMSL; Firmware-updates zonder verbinding; eTag; PXE Boot; Wake-on-LAN (vanuit de uit-, slaap- of sluimerstand); MAC-adres pass-through (vanuit de aan-, uit-, slaap- of sluimerstand); Schakelen tussen LAN/WLAN; LAN uitschakelen; Berichten over gebeurtenissen; Intel® vPro™-technologie (bedraad)[8,9];
Voeding: 230 W externe netvoedingsadapter

Uiterlijk
Kabellengte: 1 m

Camera
Ondersteunde resoluties: Niet-Thunderbolt™ met multifunctionele pc's: 4x QHD (2560 x 1440 bij 60 Hz)[1], 3x FHD (1920 x 1080 bij 60 Hz), 2x QHD (2560 x 1440 bij 60 Hz), 1x 5K (5120 × 2880 bij 60 Hz)[1], 1x FHD (1920 x 1080 bij 360 Hz); Niet-Thunderbolt™ met pc's met hoge resolutie: 4x 4K (3840 x 2160 bij 60 Hz)[1], 3x QHD (2560 x 1440 bij 60 Hz), 2x 4K (3840 x 2160 bij 60 Hz), 1x 5K (5120 × 2880 bij 60 Hz), 2x FHD (1920 x 1080 bij 360 Hz)[1]; 1x QHD (2560 x 1440 bij 360 Hz)[1]; Thunderbolt™ met twee DisplayPort™-streams: 4x 4K (3840 x 2160 bij 60 Hz)[1], 3x QHD (2560 x 1440 bij 60 Hz), 2x 4K (3840 x 2160 bij 60 Hz), 1x 5K (5120 × 2880 bij 60 Hz); Thunderbolt™ met een enkele DisplayPort™-stream: 4x 4K (3840 x 2160 bij 60 Hz)[1], 3x QHD (2560 x 1440 bij 60 Hz), 2x 4K (3840 x 2160 bij 60 Hz), 1x 5K (5120 × 2880 bij 60 Hz)

Scherm
Vernieuwingsfrequentie (maximum): 360 Hz

Connectiviteit en communicatie
Externe I/O-poorten:
Voor: 1 USB Type-C® met 10 Gb/s datasnelheid (tot 15 W USB-voeding)

Rechts:1 USB Type-A met 10 Gb/s datasnelheid (opladen); 1 nano-oogje voor veiligheidsslot; 1 USB Type-C® met 10 Gb/s datasnelheid (tot 15 W USB-voeding)

Links:2 USB Type-A met 10 Gb/s datasnelheid (opladen)

Achter:1 Thunderbolt™ 4 met USB Type-C® met 40 Gb/s datasnelheid; 1 USB Type-C® met 10 Gb/s datasnelheid (USB-voeding, DisplayPort™ 1.4); 2 USB Type-A met 5 Gb/s datasnelheid (opladen); 1 HDMI 2.1; 2 DisplayPort™ 1.4; 1 RJ-45 (2,5 GbE)

Verbindingstype: Thunderbolt™ 4

Voedingsbron
Voltage in gebruik: 19,5 V

Certificeringen
Gecertificeerde samenwerkingssoftware: Intel® Thunderbolt™ 4

Milieu
Bedrijfshoogte: -15 tot 3.048 m
Luchtvochtigheidsbereik: 10 tot 90% niet-condenserend
Luchtvochtigheid, buiten bedrijf: 5 tot 95% niet-condenserend
Temperatuurbereik, in bedrijf: 0 tot 35 °C
Temperatuur buiten bedrijf: -20 tot 60°C -4 to 140°F
Specificaties van het duurzaamheidseffect: 35% gerecycled plastic uit consumentenproducten[16]

HP Thunderbolt 4 180 W G6-dock

Specificaties

Beheersoftware
Poly Lens met automatische firmware-updates

Minimum systeemeisen
USB Type-C® (USB-voeding, Alt Mode DisplayPort™); Thunderbolt™ 4-poort

Beveiliging
1 nano-oogje voor beveiligingsslot
Beveiligingsbeheer: ; HP Wolf Security for Business[3]; HP Sure Start[4]; Systeemnetwerkbeheer in elke voedingstoestand (HP met HP);

Gewicht en afmetingen
Gewicht: 800 gr
Productafmetingen: 121,2 x 121,2 x 50,5 mm
Gewicht inclusief verpakking: 1950 g
Afmetingen pakket: 396 x 171 x 95 mm

Logistieke informatie
Hoeveelheid hoofdverpakking: 1
Afmetingen hoofddoos: 39,6 x 17,1 x 9,5 cm
Gewicht hoofdverpakking: 1,95 kg
Kartonnen dozen per laag: 28
Lagen per pallet: 6 (lucht); 13 (zee)
Kartonnen dozen per pallet: 5 (lucht); 10 (zee)
Producten per laag: 168 (lucht); 364 (zee)
Producten per pallet: 28
Gewicht pallet: 352 gr
Palletafmetingen: 120 x 100 x 14 cm

Aanvullende informatie
UPC-nummer: 199642658462
Productnummer: CA7U8AA
Productnaam: HP Thunderbolt 4 180 W G6-dock

Land van herkomst
China (ABB, ABG, ABJ, ABU, ACJ); Mexico (ABA, AC4)

Inhoud van de doos
HP Thunderbolt 4 180 W G6-dock
230 W netvoedingsadapter
Thunderbolt™ 4-kabel (1 m)
Netsnoer
productinformatie
Garantiekaart

HP Thunderbolt 4 180 W G6-dock

Voetnoten

Messaging, voetnoten

[1] HP Quick Connect moet ingeschakeld zijn op het BIOS van de pc en op het dock. HP Quick Connect is beschikbaar op bepaalde HP G11 Intel en G12 Intel en AMD pc's. Bluetooth® is vereist. Niet beschikbaar op TAA-versies. Neem contact op met de lokale HP vertegenwoordiger.
[2] Voor alle data- en videomogelijkheden, moet je pc dit ondersteunen: DisplayPort™ Alt Mode, Thunderbolt™ 3 Alt Mode of USB4 via de USB-C®-poort. Opladen en poortreplicatie worden ondersteund op laptops met USB-C® Power Delivery. HP Quick Connect, Wake-on LAN vanuit warme en koude dock, Wake-on LAN van S4/S5, en MAC Address Pass-Through S0, S3, S4 en S5 bij het aansluiten van een laptop (aan of uit) op het dock, zijn exclusief compatibel met HP of door HP ondersteunde laptops. HP levert geen ethernet- en audiodrivers voor Mac-pc's. De functie van de aan-uitknop, om het systeem uit te schakelen of te activeren, is afhankelijk van de implementatie van de bijbehorende en optionele Power Delivery-specificatie.
[3] Tot 180 W stroomlevering via de Thunderbolt™ 4-kabel, beschikbaar op pc's die PD 3.1 ondersteunen.
[4] Poly Lens is een cloudoplossing voor apparaatbeheer die bruikbare inzichten en analyses biedt rond endpoints voor Unified Communications, zoals Poly-apparaten voor spraak, video en headsets en bepaalde HP dockingstations. Deze software kan worden verkocht als een stand-alone service. Internettoegang is vereist. Niet beschikbaar op TAA-versies. Ga naar lens.poly.com om een account aan te maken.
[5] HP Wolf Security voor Bedrijven vereist Windows 10 of 11 Pro of hoger, bevat verschillende HP beveiligingsfuncties en is beschikbaar op HP Pro, Elite, RPOS en Workstations. Zie de productdetails voor de inbegrepen beveiligingsfuncties.
[6] Gebaseerd op HP's interne analyse van dockingstations die Thunderbolt™ 4 ondersteunen, beschikken over automatisch validerende en zelfherstellende firmware, voldoen aan de NIST 800-173 vereisten, de mogelijkheid bieden om de RJ-45 poort uit te schakelen en een BIOS MAPT geautoriseerde lijst hebben. HP Sure Start op het HP Thunderbolt G6 dock biedt firmware-integriteitscontrole en herstel bij het aansluiten en loskoppelen van het dock, zonder de realtime- en runtimebescherming en Microsoft SCCM-integratie die HP Sure Start op HP laptops wel biedt.
[7] De testresultaten van het HP Total Test Process vormen geen garantie voor toekomstige prestaties onder deze testcondities. Een optioneel HP Accidental Damage Protection Care Pack biedt dekking tegen schade onder de HP Total Test Proces-testcondities en onopzettelijke schade.
[8] Volgens leveranciers bevat de HP verpakking geen plastic. Met verpakking wordt de productdoos en alle materialen binnenin bedoeld, zonder eventuele extra dozen van derden, bulkverpakkingen en verpakkingen voor accessoires en reserveonderdelen.
[9] Geleverd met netsnoer.
[10] Windows Management Instrumentation moet geïnstalleerd worden. Windows 10 of hoger is vereist.
[11] Vereist Windows 10 of hoger.

Technische specificaties, voetnoten

[1] Vereist DisplayPort™ 1.4-ondersteuning met Display Stream Compression.
[2] Voor alle data- en videomogelijkheden, moet je pc dit ondersteunen: DisplayPort™ Alt Mode, Thunderbolt™ 3 Alt Mode of USB4 via de USB Type-C®-poort. Opladen en poortreplicatie worden ondersteund op laptops met USB Type-C® Power Delivery. HP Quick Connect, Wake-on LAN vanuit warme en koude dock, Wake-on LAN van S4/S5, en MAC Address Pass-Through S0, S3, S4 en S5 bij het aansluiten van een laptop (aan of uit) op het dock, zijn exclusief compatibel met HP of door HP ondersteunde laptops. HP levert geen ethernet- en audiodrivers voor Mac-pc's. De functie van de aan-uitknop, om het systeem uit te schakelen of te activeren, is afhankelijk van de implementatie van de bijbehorende en optionele Power Delivery-specificatie.
[3] HP Wolf Security voor Bedrijven vereist Windows 10 of 11 Pro of hoger, bevat verschillende HP beveiligingsfuncties en is beschikbaar op HP Pro, Elite, RPOS en Workstations. Zie de productdetails voor de inbegrepen beveiligingsfuncties.
[4] Gebaseerd op HP's interne analyse van dockingstations die Thunderbolt™ 4 ondersteunen, beschikken over automatisch validerende en zelfherstellende firmware, voldoen aan de NIST 800-173 vereisten, de mogelijkheid bieden om de RJ-45 poort uit te schakelen en een BIOS MAPT geautoriseerde lijst hebben. HP Sure Start op het HP Thunderbolt G6 dock biedt firmware-integriteitscontrole en herstel bij het aansluiten en loskoppelen van het dock, zonder de realtime- en runtimebescherming en Microsoft SCCM-integratie die HP Sure Start op HP laptops wel biedt.
[5] Ondersteunde besturingssystemen: Windows 10 22H2 en hoger, Win 10 IoT Enterprise LTSC 2021, Windows 11 23H2 en hoger, ChromeOS M133 en hoger, Ubuntu Linux 22.04 LTS met 5.15 kernel, ThinPro OS 8.0 en macOS Sonoma 14. De functionaliteit is niet universeel voor alle besturingssystemen. Vraag de salesmedewerker naar de compatibiliteit met je pc. De tests voor Linux, ChromeOS, macOS en ThinPro OS worden momenteel uitgevoerd en zullen naar verwachting na de lancering worden afgerond.
[6] De aan-uitknop van het dock kan laptops van andere merken ondersteunen die de USB-voedingsspecificatie met Extended Alert-berichten implementeren.
[7] Raadpleeg de gebruikershandleiding voor uitleg over de LED-lampjes. De gebruikershandleiding is te vinden op https://support.hp.com/ .
[8] Je computer ondersteunt Wake on LAN ofwel vanuit de uit-, slaap- of sluimerstand of alleen als de computer aan is of in de slaapstand staat.
[9] Je computer ondersteunt MAC Address Pass-Through vanuit de aan-, uit-, slaap- of sluimerstand of alleen als de computer aan is of in de slaapstand staat. Voor Thunderbolt™-hostsystemen is Thunderbolt™-software vereist (minimaal SW17.x). Voor het automatisch schakelen tussen headsets moeten ethernetdrivers op niet-HP Windows-systemen afzonderlijk worden geïnstalleerd. De drivers zijn beschikbaar op de HP website. Voor Apple-pc's levert HP geen ethernet- en audiodrivers. Firmware-updates alleen op hostsystemen met Windows. Bepaalde functies werken niet op niet door HP ondersteunde of niet-HP laptops: ▪ Aan-uitknop om het systeem in te schakelen of te activeren; ▪ Wake on LAN vanuit warm en koud dock; ▪ Wake on LAN vanuit S4/S5; ▪ MAC Address Pass-Through S0, S3, S4 en S5 bij het aansluiten van een aan- of uitgeschakelde laptop op het dock.
[10] Functies zijn niet beschikbaar op TAA-docks.

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op de website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document. USB Type-C® en USB-C® zijn geregistreerde handelsmerken van het USB Implementers Forum.

Maart 2026
nl-nl